

ORIGINAL - PSX P13W

Recambios OSRAM



Recambios OSRAM

Descubra nuestras lámparas PSX ORIGINALES. Estos recambios son tipos de lámparas de señalización para diferentes aplicaciones. Proporcionan un flujo luminoso elevado y constante.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	828
------------------------	-----


Datos eléctricos

Entrada de potencia	13 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	13.00 W
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	250 lm
Tolerancia de flujo luminoso	+15% / -20 %

Dimensiones y peso



Diámetro	18.5 mm
Peso del producto	9.60 g
Largo	46.7 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	1500 h average
--------------	----------------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PG18.5d-1
-----------------------------------	-----------

Capacidades

Tecnología	AUX ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

Categoría ECE	P13W
---------------	------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	828
------------------------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172094283
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172094283	ORIGINAL - PSX P13W	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172094290	ORIGINAL - PSX P13W	Retráctil 10	- x - x -		
4062172094306	ORIGINAL - PSX P13W	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM